

## Relais statique monophasé de puissance

### Single phase Power Solid State Relay

page 1 / 6F/GB

# SO967940

**Output : 24-600VAC 90A**  
**Input : 18-280VAC/DC**

→ Relais statique synchrone spécialement adapté aux charges résistives (AC-51).

Zero Cross Solid State Relay especially designed for resistive loads (AC-51).

→ Sortie thyristors technologie TMS<sup>2</sup>(\*) permettant une longue durée de vie: 24 à 600VAC 90A. Modèle fort I<sup>st</sup> > 6000A<sup>2</sup>s pour une protection possible par disjoncteur (voir page 5).

Back to back thyristors on output with TMS<sup>2</sup> (\*) technology with a long lifetime expectancy: 24 to 600VAC 90A. High I<sup>st</sup> model > 6000A<sup>2</sup>s for a possible MCB (Miniature Circuit Breaker) protection (see page 5).

→ Protection contre les surtensions en sortie par amorçage des thyristors (diodes transilis sur les gâchettes)

Overvoltage protection at the output by self turn ON of the thyristors (TVS diodes on gates)

→ Large plage de contrôle: 18 - 280VAC/DC avec un courant de commande régulé.

LED de visualisation sur l'entrée de couleur verte.

Large control range: 18 to 280VAC/DC with input current limiter.

Green LED visualization on the input.

→ Protection IP20 par volets amovibles sur les bornes.

Etiquette repère disponible en option.

IP20 protection by removable flaps on terminals with optional labels.

→ Construit en conformité aux normes IEC/EN60947-4-3;

IEC 60335-1/ VDE0700-1 ; cURus

Designed in conformity with IEC/ EN60947-4-3;

IEC 60335-1/ VDE0700-1 ; cURus



FILE Nr. E69913

UL limit Ie= 75A


100kA  
SHORT CIRCUIT CURRENT RATING




CE UK CA  
EAC



Avec étiquette de repérage en option  
With optional labels



1/L1 et 2/T2 peuvent être inversés  
1/L1 and 2/T1 can be swapped




(\*) TMS<sup>2</sup> =Thermo Mechanical Stress Solution

Proud to serve you

## Caractéristiques d'entrée / Control characteristics (at 25°C)

Paramètre / Parameter	Symbol	DC			Unit
		Min	Typ.	Max	
Tension de commande / Control voltage	Uc	18	110-230	280	Vac&dc
Courant de commande AC/ AC Control current (@ Uc )	Ic		<8		mArms
Courant de commande DC / DC Control current (@ Uc )	Ic		<6		mArms
Tension de non-fonctionnement / Release voltage	Uc off			8	Vac&dc
LED d'entrée / Input LED		verte / green			
Immunité / Input immunity : EN61000-4-4		2kV (criteria B)			
Immunité / Input immunity : EN61000-4-5		2kV (criteria B)			



## Caractéristiques de sortie / Output characteristics (at 25°C)

Paramètre / Parameter	Conditions	Symbol	Min	Typ.	Max	Unit
Plage de tension utilisation / Operating voltage range		Ue	24	400	600	V rms
Tension de crête (autoamorçage) / Peak voltage (self turn ON)		Up			1200(1046)	V
Niveau de synchronisme / Zero cross level		Usync			35	V
Tension minimum amorçage / Latching voltage	le nom	Ua	10			V
Courant nominal / nominal current (AC-51)	Voir / See fig.2	le AC-51		75	90	A rms
Courant nominal / nominal current (other loads)	Other loads	le		See page 5		
Courant surcharge / Non repetitive overload current	tp=10ms (Fig. 3)	Itsm	1100	1200		A
Chute directe à l'état passant / On state voltage drop	(le = nominal current)	V		1 + 0,0045xle		V
Tension seuil à l'état passant /On state Threshold voltage	@ 25°C	Vto			1	V
Résistance dynamique / On state dynamic resistance		rt			4.5	mΩ
Puissance dissipée (max) / Output power dissipation (max value)		Pd	$0,9xle + 0,0045xle^2$			W
Résistance thermique jonction/semelle Thermal resistance between junction to case		Rthj/c			0,4	K/W
Courant de fuite à l'état bloqué / Off state leakage current	@Ue typ, 50Hz	Ilk			1	mA
Courant minimum de charge / Minimum load current		Iemin	50			mA
Temps de fermeture / Turn on time	@Ue typ, 50Hz	ton max			30	ms
Temps d'ouverture / Turn off time	@Ue typ, 50Hz	toff max			30	ms
Fréquence réseau/ Mains frequency range	F mains	f	0,1	50-60	200	Hz
dv/dt à l'état bloqué / Off state dv/dt		dv/dt	500			V/μs
di/dt max / Maximum di/dt non repetitive		di/dt			50	A/μs
I <sup>2</sup> t (<10ms) : Value for fusing		I <sup>2</sup> t	6000	7200		A <sup>2</sup> s
Immunité / Conducted immunity level	IEC/EN61000-4-4 (bursts)		2kV criterion B			
Immunité / Conducted immunity level	IEC/EN61000-4-5 (surge)		2kV criterion B			
Protection court-circuit / Short circuit protection	Iq=100kA (voir/see page 5)	Type 2	Fuse Ferraz gRC 63A 22x58 or fast MCB			
Protection court-circuit / Short circuit protection	Iq=100kA (voir/see page 5)	Type 1	UL class J 50A			

## Caractéristiques générales / General characteristics (at 25°C)


Isolement entrée/sortie - Input to output insulation	Ui	4000	VRMS
Isolation sortie/ semelle - Output to case insulation	Ui	4000	VRMS
Résistance Isolement / Insulation resistance	Ri	1000 (@500VDC)	MΩ
Tenue aux tensions de chocs / Rated impulse voltage	Uimp	4000	V
Degré de protection / Protection level / CEI529		IP20	
Degré de pollution / Pollution degree	-	2	
Vibrations / Vibration withstand 10 -150 Hz according to IEC 60068-2-6	sine test	10	g
Tenue aux chocs / Shocks withstand according to IEC 60068-2-27	11ms	> 30 .... 50	g
Température de fonctionnement /Ambient temperature (no icing, no condensation)	-	-40/+100	°C
Température de stockage/ Storage temperature (no icing, no condensation)		-40/+125	°C
Humidité relative / Ambient humidity	HR	40 to 85	%
Poids/ Weight		80	g
Conformité CE / CE Conformity		IEC/ EN60947-4-3	
Conformité USA / US Conformity		cURus	
Conformité normes ferroviaires/ Conformity to railways applications		yes (consult us)	
Plastique du boîtier / Housing Material		PA 6 UL94VO	
Semelle / Base plate		Aluminium	



**celduc®**  
relais

[www.celduc.com](http://www.celduc.com)


5, Rue Ampère BP30004 42290 SORBIERS - FRANCE  
 Fax +33 (0) 4 77 53 85 51 Service Commercial France Tél. : +33 (0) 4 77 53 90 20  
 Sales Dept. For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21 Sales Dept. Asia : Tél. +33 (0) 4 77 53 90 19

**Fig. 2 Courbes thermiques & Choix dissipateur thermique / Thermal curves and heatsink choice****Dissipateurs celduc standard/ Standard celduc heatsinks:**

- 6K/W correspond à un relais monté sur un adaptateur DIN celduc type 1LD12020  
6K/W corresponds to a relay mounted on a DIN rail adaptor like celduc 1LD12020
- WF210000/ WF151200 = 2.1- 2.2K/W      - WF121000 /WF108110 = 1.1-1.2K/W
- WF070000 = 0.75K/W      - WF050000 = 0.55K/W
- WF115100 = 0.9K/W
- WF031x = 0.3K/W

**fig 3 : Courants de surcharges / Overload currents**

- 1 - **Itsm non répétitif** sans tension réappliquée est donné pour la détermination des protections.  
1 - **No repetitive Itsm** is given without voltage reapplied .  
This curve is used to define the protection (fuses).
- 2 - **Itsm répétitif** est donné pour des surcharges de courant ( $T_j$  initiale=70°C).  
Attention : la répétition de ces surcharges de courant diminue la durée de vie du relais.  
2 - **Repetitive Itsm** is given for inrush current with initial  $T_j = 70^\circ\text{C}$ . In normal operation, this curve mustn't be exceeded.  
Caution, frequent over load currents will decrease the life expectancy of the SSR.



→ Attention ! les relais à semi-conducteurs ne procurent pas d'isolation galvanique entre le réseau et la charge. Ils doivent être utilisés associés à un disjoncteur avec propriété de sectionnement ou similaire, afin d'assurer un sectionnement fiable en amont de la ligne dans l'hypothèse d'une défaillance et pour tous les cas où le relais doit être isolé du réseau (entretien; non utilisation sur une longue durée...).

Sous réserve d'installation, d'entretien et d'utilisation conformes à sa destination, à la réglementation, aux normes en vigueur, aux instructions du constructeur et aux règles de l'art.

→ Warning ! semiconductor relays don't provide any galvanic insulation between the load and the mains. Always use in conjunction with an adapted circuit breaker with insulation feature or a similar device in order to ensure a reliable insulation in the event of wrong function and when the relay must be insulated from the mains (maintenance ; if not used for a long duration ...).  
It is important that the solid state relay is subject to correct installation, maintenance and use conforming to its intended regulations and standards, to the supplier's instructions and to accepted rules of art.

**Raccordement / Connections**

Directement avec fils avec ou sans embouts/  
Direct connection with wires with or without ferrules



Avec cosses/  
With ring terminals




okpac®		Raccordement d'entrée / Control wiring					
Nombre de fils / Number of wires				Modèle de tournevis / Screwdriver type	Couple de serrage recommandé Vis M4 Recommended tightening Torque		
1		2					
Fil rigide (sans embout) <b>SOLID</b> (No ferrule)	Fil multibrins (avec embout) <b>FINE STRANDED</b> (With ferrule)	Fil rigide (sans embout) <b>SOLID</b> (No ferrule)	Fil multibrins (avec embout) <b>FINE STRANDED</b> (With ferrule)				
					M4 screw N.m		
0,75 ... 2,5 mm <sup>2</sup> AWG18....AWG14	0,75 ... 2,5 mm <sup>2</sup> AWG18....AWG14	0,75 ... 2,5 mm <sup>2</sup> AWG18....AWG14	0,75 ... 2,5 mm <sup>2</sup> AWG18....AWG14	POZIDRIV 2	Mini 1,2 / Typ 1.5 / Max 2		

okpac®		Raccordement de puissance / Power wiring					
Nombre de fils / Number of wires				Modèle de tournevis / Screwdriver type	Couple de serrage recommandé Vis M5 Recommended Tightening Torque		
1		2					
Fil rigide (sans embout) <b>SOLID</b> (No ferrule)	Fil multibrins (avec embout) <b>FINE STRANDED</b> (With ferrule)	Fil rigide (sans embout) <b>SOLID</b> (No ferrule)	Fil multibrins (avec embout) <b>FINE STRANDED</b> (With ferrule)				
					M5 screw N.m		
1,5 ... 10 mm <sup>2</sup> AWG16....AWG8	1,5 ... 6 mm <sup>2</sup> AWG16....AWG10	1,5 ... 10 mm <sup>2</sup> AWG16....AWG8	1,5 ... 6 mm <sup>2</sup> AWG16....AWG10	POZIDRIV 2	Mini 2 / Typ 2.4 / Max 3		




Puissance avec cosses / Power with ring terminals.		<b>Volets IP20 / IP20 flaps</b> Les volets sont maintenant montés en standard en usine Flaps are delivered mounted on the relay.	
<b>W max =12,6mm</b>		<b>Etiquettes/ Labels:</b> Des étiquettes de repérage sont aussi disponibles. Quantités par 200 pièces Montage sur volets (1MZ09000). Marking labels are available, for mounting on flaps. Part number : 1MZ09000 (delivered per 200 parts)	
16 mm <sup>2</sup> (AWG6) 25 mm <sup>2</sup> (AWG4) 35mm <sup>2</sup> (AWG2 / AWG3) 50mm <sup>2</sup> (AWG0 / AWG1)		<b>FASTONS :</b> Nous consulter / Consult us	

## Montage / Mounting:

- > Les relais statiques de la gamme okpac® doivent être montés sur dissipateur thermique. Une gamme étendue de dissipateurs est disponible. Voir exemples ci dessous et la gamme "WF" sur [www.celduc.com](http://www.celduc.com).  
okpac® SSRs must be mounted on heatsinks. A large range of heatsinks is available. See below some examples and "WF" range on [www.celduc.com](http://www.celduc.com).
- > Pour le montage du relais sur dissipateur utiliser de la graisse thermique ou un "thermal pad" haute performance spécifié par celduc®.  
Une version autocollante précollée sur le relais (5TH23000) est aussi disponible: nous consulter  
For heatsink mounting, it is necessary to use thermal grease or thermal pad with high conductivity specified by celduc®.  
An adhesive model (5TH23000) mounted by celduc® on the SSR is also available: please contact us.



### Thermal pads



### Heatsinks :



WF151200  
(2-2,5 K/W)



WF108110  
(1.2 K/W)



WF115100  
(0.9K/W)



WF031x  
(0.3 K/W)

## Applications typiques / Typical LOADS

- > Le produit SO9 est défini principalement pour charge résistive AC-51 (chauffage).  
Pour les autres charges, consulter notre guide de choix.  
SO9 product is especially designed for AC-51 resistive load (heating). For other loads, consult our selection guide

## Protection / Protection :

- > La protection d'un relais statique contre les court-circuits de la charge peut être faite par fusibles rapides décrits page 2. Il est possible d'utiliser également des fusibles avec des  $I^2t = 1/2 I^2t$  du relais. Un test en laboratoire a été effectué sur les fusibles de marque FERRAZ. Une protection par MCB (disjoncteurs modulaires miniatures) est aussi parfois possible : nous consulter

To protect the SSR against a short-circuit of the load, can be done by fast acting fuses like specified page 2. It is also possible to use a fuse with a  $I^2t$  value =  $1/2 I^2t$  of SSR. A test has been made with FERRAZ fuses.  
It is sometimes possible to protect SSR by MCB (miniature circuit breaker) : please consult us



**CEM / EMC :**

- > Immunité : Nous spécifions dans nos notices le niveau d'immunité de nos produits selon les normes essentielles pour ce type de produit, c'est à dire IEC/ EN61000-4-4 & IEC/ EN61000-4-5. Mais nous respectons aussi les autres normes CEM IEC/ EN61000-4-2 ; IEC/ EN61000-4-6; .... en conformité avec la norme IEC60947-4-3
- > Immunity: We give in our data-sheets immunity level according to the main standards for these products: IEC/EN61000-4-4 & IEC/EN61000-4-5.  
But we are also in conformity with other standards IEC/EN61000-4-2, IEC/EN61000-4-6, .... in compliance with IEC/EN60947-4-3.
- > Emission: Nos relais statiques sont principalement conçus et conformes pour la classe d'appareils A (Industrie).  
L'utilisation du produit dans des environnements domestiques peut amener l'utilisateur à employer des moyens d'atténuation supplémentaires.  
En effet, les relais statiques sont des dispositifs complexes qui doivent être interconnectés avec d'autres matériels (charges, câbles, etc) pour former un système.  
Etant donné que les autres matériels ou interconnexions ne sont pas de la responsabilité de **celduc®**, il est de la responsabilité du réalisateur du système de s'assurer que les systèmes contenant des relais statiques satisfont aux prescriptions de toutes les règles et réglements applicables au niveau des systèmes.  
Consulter **celduc®** qui peut vous conseiller ou réaliser des essais dans son laboratoire sur votre application.
- > Emission: **celduc®** SSRs are mainly designed in compliance with standards for class A equipment (Industry).  
Use of this product in domestic environments may cause radio interference. In this case the user may be required to employ additional devices to reduce noise.  
SSRs are complex devices that must be interconnected with other equipment (loads, cables, etc.) to form a system.  
Because the other equipment or the interconnections may not be under the control of **celduc®**, it shall be the responsibility of the system integrator to ensure that systems containing SSRs comply with the requirement of any rules and regulations applicable at the system level.  
Consult **celduc®** for advices. Tests can be performed in our laboratory.



**celduc®**  
r e l a i s

[www.celduc.com](http://www.celduc.com)

5, Rue Ampère BP30004 42290 SORBIERS - FRANCE

Fax +33 (0) 4 77 53 85 51 Service Commercial France Tél. : +33 (0) 4 77 53 90 20

Sales Dept. For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21 Sales Dept. Asia : Tél. +33 (0) 4 77 53 90 19