



Identification par la référence
sur le corps du contact taille 5 ou
taille 9

1	2	3	4	5	DESCRIPTION	REFERENCE	REP
1	*	*	*	*	CONTACT COAX "MINIATURE"	134393.1	2
*	1	1	*	*	FERRULE.	133959.3	3
1	*	*	1	1	FERRULE.	133959.1	3
*	1	1	1	1	CONTACT COAX "MINIATURE"	133969.1	2
1	1	*	1	*	CONTACT COAX FEMELLE T5	133967.1	1
*	*	1	*	1	CONTACT COAX FEMELLE T9	133964.1	1
133953.5	133953.4	133953.3	133953.2	133953.1			

Emballage: Les composants sont disposés dans
des sacs plastiques "AMP" ou sous "blister"
3 alvéoles dans un tube translucide.

- NOTES:
1. Contacts références 133953.1 & 133953.2 pour utilisation avec câble FILECA F2709/9 ©
Instruction de sertissage IS n° 15916 para. 2
Dutil insertion/extraction P/W 91074.1
 2. Contacts références 133953.3 & 133953.4 pour utilisation avec câbles FILECA F2709/3
Instruction de sertissage IS n° 15916 para. 2
Dutil insertion/extraction P/W 91074.1
 3. Contacts références 133953.3 & 133953.4 pour utilisation avec câble FILOTEX Etude 46123
Instruction de sertissage IS n° 15916 para. 3
Dutil insertion/extraction P/W 91074.1
 - ④ 4. Contacts références 133953.3 & 133953.4 pour utilisation avec câble FILECA F2709/13.CA
Instruction de sertissage IS n° 15916 para. 2
Dutil insertion/extraction P/W: 31074.1
 5. Contacts références 133953.5 par utilisation avec câble FILECA 2E 22.07 BLANC + BLEU
Mise en OEUVRE: voir Spec AMP 114-15016
Dutil Insertion/Extraction P/W: 31074.1

MASSÉ DES CONTACTS: 4.6 grs

DESSIN CLIENT UNIFORMEMENT
POUR REFERENCES

AMP AMP DE FRANCE
15301 PONTAISE

B&P
22.10.84

E Acepte - 5
D AJOUTE CABLE F 2709.13 CA 05.86
C SUPPRIME CABLE LEE. ASP 09.85
B REDESINEE AMP 23.10.84
A AJOUTE MASSE AMP 09.81

F B C.133953 E
CONTACT COAX FEMELLE T5&9